

农行 2018 年新入围摄像机通过 ONVIF 接入第三方硬盘录像机配置指引

在安装了广东履安实业有限公司 2018 年度入围的监控摄像机产品，出现无法添加到硬盘录像机的情况时，首先需要派技术人员去设备所安装的网点现场，用电脑连接到摄像机所在的局域网，通过电脑 IE 客户端登录到摄像机的操作界面，对摄像机进行开启 ONVIF 功能的操作。具体操作方法详见下面的步骤：

操作步骤：

1、用电脑 IE 浏览器登录摄像机的 IP 地址，输入用户名和密码。进入操作配置界面->选择【参数设置】选项->点击左侧的【网络配置】下的【高级配置】在右侧的操作区找到【集成协议】，然后进行开启 ONVIF 操作。如下图所示：



2、关闭摄像机“非法登陆锁定”具体方法如下：

(1)、IE 进入摄像机界面“系统信息”---“安全管理”---“安全服务”把“开启非法登陆锁定”前面的勾去掉完后保存退出。如下图所示：



3、完成以上二个步骤后，再用第一步添加的 ONVIF 用户名和密码在第三方的硬盘录像机上进行手动添加。

(1、 如果无法派技术员去网点现场。在可以搭远程环境的情况，可以进行远程配置，

首先，确保摄像机的网络跟中心能 PING 通，同样也可以通过 IE 浏览器登录摄像机的操作界面进行远程设置；)

(2、 如果无法派技术去网点现场，中心也无法 PING 通前端设备的话，还可以让网点的人员用一笔记本电脑插上网线接入摄像机所在的局域网内交换机，然后再用笔记本电脑连上互联网，搭建一个远程协助环境，再联系厂家技术人员远程协助处理。)

如还有履安实业品牌本次入围的监控摄像机、门禁产品在安装过程中遇到问题，需要技术咨询和指导的，请联系厂家广东履安实业有限公司以下人员：

技术咨询联系人：蒋金华-18819133271

监控产品技术指导：林潮仿- 13580519987

门禁系统技术指导：钟俊锋- 18802018806

代理博世报警系统技术指导：朱珂楠-13033000786

广东履安实业有限公司

2019年2月19日